

# Kontrola dostępu do usługi

Przed podłączeniem urządzenia lub oprogramowania do sieci TeleCube, należy w pierwszej kolejności wskazać kraj lub adres/sieć IP, z którego nastąpi logowanie. Próba logowania z nieautoryzowanego kraju lub adresu/sieci IP spowoduje, że urządzenie się nie zaloguje, ponadto, adres IP może również trafić na czarną listę przy większej ilości prób.

Można tego dokonać w zakładce **Wirtualna Centrala > Zarządzaj Bezpieczeństwem**


## 1. Wyłącz filtrowanie - brak zabezpieczeń, logowanie może nastąpić z dowolnego adresu IP

Wyłącz Filtrowanie

Włącz Filtrowanie wg krajów

Włącz Filtrowanie wg adresacji IP

**Opcja niezalecana!** System nie będzie weryfikował źródła połączeń i rejestracji Twoich telefonów, co może narazić Cię na straty, jeżeli Twoje hasło zostałoby udostępnione lub zdobyte przez nieupoważnione osoby.

 **Brak Zabezpieczenia**

Oznacza to, że jeżeli Twój login i hasło wpadłyby w niewłaściwe (nieupoważnione) ręce, na Twoim rachunku mogą ukazać się m.in. połączenia, których nie wykonałeś.

Jeżeli masz stały adres IP, proponujemy go nam zgłosić, w celu uściślenia zabezpieczenia. Alternatywnie, można nam zgłosić listę krajów, gdzie będziesz korzystał z naszej usługi (mniej zalecane).

## 2. Włącz filtrowanie wg krajów - logowanie może nastąpić wyłącznie z adresów IP z krajów wskazanych przez użytkownika. Aby dodać kolejny kraj należy go wybrać z listy i zatwierdzić (+)

Wyłącz Filtrowanie

Włącz Filtrowanie wg krajów

Włącz Filtrowanie wg adresacji IP

**Filtrowanie wg krajów**

Twoje telefony lub oprogramowanie będą mogły logować się wyłącznie z adresów IP przydzielonych do operatorów Internetowych w danym kraju. Uwaga: Pusta lista oznacza, że Twoja usługa w ogóle nie jest osiągalna.

Aby dodać kraj z którego będziesz dzwonił, wystarczy wybrać go z listy

**Kraje z których możesz się łączyć z nami...**

Polska

### 3. Włącz Filtrowanie wg adresacji IP - logowanie może nastąpić wyłącznie z konkretnych adresów IP wskazanych przez użytkownika.

Wyłącz Filtrowanie

Włącz Filtrowanie wg krajów

Włącz Filtrowanie wg adresacji IP

**Filtrowanie wg adresacji IP**

Twoje telefony lub oprogramowanie będą mogły logować się wyłącznie z poniższych adresów IP lub sieci IP. Uwaga: Pusta lista oznacza, że Twoja usługa w ogóle nie jest osiągalna.

☒ Dodaj jeden adres IP:

☐ Dodaj całą podsieć:

**Adresy IP, z których możesz się z nami łączyć...**

**⚠ Nie dodałeś żadnych adresów (sieci) IP do listy**

Zatem żaden telefon nie będzie mógł się zameldować na centrali TeleCube.  
Aby dodać adres (lub sieć) IP do listy, należy wpisać go w polach powyżej.

**Dodatkowe Uwagi:**

Revision #1

Created 12 April 2022 09:22:08 by Przemek

Updated 12 April 2022 09:33:25 by Przemek